

Entel

PMR446 портативные радиостанции

Компактные
Интелектуальные
Прочные



Серия NX 2.0

Выбор профессионалов



CSAHX



CSBHX



CMP450



EA19/450



EA15/450



EA12/450



CHP450D



CHP450HS

Поставляемые аксессуары

CNB450 7.4v 1800mAh Li-on аккумуляторная батарея

CSAHT быстрое зарядное устройство

Поясная клипса

Несъемная стандартная / укороченная антенна

Руководство пользователя

Техническая спецификация

Выходная мощность	0,5 Ватт
Диапазон частот	446,00625 до 446,09375 МГц
Защита от воздействия окружающей среды	IP55
Военный стандарт	MIL STD 810C/D/E/F
Размеры (мм)*	100 (высота) x 62,5 (ширина) x 39,5 (глубина)
Масса	233 г (с батареей и антенной)
Выходная мощность аудио	700 мВт - искажения: < 3% при 500 мВт

*Размеры радиостанции указаны с подсоединенными батареей, за исключением ручек регуляторов и других выступающих частей.

Серия HX446 – радиостанции обладают превосходными рабочими характеристиками и предназначены для индивидуального использования в диапазоне PMR446.

Эта очень надежная и компактная модель удовлетворяет требованиям высокого военного стандарта MIL-STD 810C/D/E/F и стандарта защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды IP55 – предназначена для повседневного использования, в том числе и при неблагоприятных условиях. Радиостанция уверенно превосходит своих более крупных конкурентов по громкости и чистоте звука.

Для вашего удобства серия HX 2.0 ведет подсчет количества циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи, заблаговременно предупреждая вас об истечении срока службы батареи. Модели с ЖК дисплеем также отображают количество циклов заряда-разряда.

- HX446L оснащена ЖК дисплеем, HX446E – без дисплея
- Все каналы PMR446; CTCSS и DCS тоны
- IP55
- Соответствие военному стандарту MIL-STD 810C/D/E/F
- Li-Ion аккумуляторная батарея с длительным циклом работы
- Уникальная функция подсчета количества циклов заряда-разряда
- Надежный аксессуарный разъем
- Сигнал тревоги в случае местного нападения
- Функция стандартного и приоритетного сканирования
- Функция VOX – 10 уровней
- Функция таймера передачи
- Блокировка клавиатуры
- Оповещение о разряде аккумуляторной батареи
- Голосовое оповещение (опция)
- Инверсионный скремблер (опция)
- Bluetooth (опция)
- Индикатор уровня входного сигнала в моделях с ЖК дисплеем

ООО «ВИАГЛОБ» дистрибутор ENTEL в России

107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, кор. 2

Тел.: +7 (495) 980 9947, 980 9945. Факс: +7 (495) 775 0706

www.entelradio.ru

www.viaglobe.ru

